

# GENERADOR [EZ 6500]

Generador monofásico de 13 HP Y 6500 VA de potencia máxima, de muy bajo consumo de combustible, sistema de arranque dual (eléctrico y arranque retráctil), bajo nivel de ruido. Equipado con alerta de aceite, que detiene el equipo en caso de falta de aceite. Ideal para el uso domiciliario y profesional.



**5 AÑOS**  
DE GARANTÍA  
APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del motor	GX390
Características	4 Tiempos/Monocilíndrico/OHV
Cilindraje	389 cc
Potencia	13 hp @3600 rpm
Sistema de arranque	Manual / Retráctil / Encendido Eléctrico
Capacidad de aceite cárter	1,1 litros
Combustible	Gasolina Común
Capacidad Tanque de combustible	15,5 litros
Potencia máxima	6500W
Potencia nominal	5500W
Regulador de voltaje	AVR
Voltímetro	Si
Fase	Monofásico
Frecuencia nominal	60 Hz
Medidor de combustible	Si
Dimensiones (L/An/Al)	690xa670x610 mm
Autonomía máxima	5,4 hrs
Peso en seco	80 Kg

### Modelo 120V

Voltaje CA	120V
Corriente nominal CA	45 Amp

### Modelo 220V

Voltaje CA	220V
Corriente nominal CA	25 Amp

**HONDA**