

GENERADOR [EZ 3000]

Generador monofásico de 6.5 HP y 3000 VA de potencia máxima. De muy bajo consumo de combustible. Su fácil arranque y operación sencilla hacen que este equipo sea una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional.



5 AÑOS
DE GARANTÍA
APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del motor	GP200
Características	4 Tiempos/Monocilíndrico/OHV
Cilindraje	196 cc
Potencia	6,5 hp @3600 rpm
Sistema de arranque	Manual / Retráctil
Capacidad de aceite cárter	0,6 litros
Combustible	Gasolina Común
Capacidad Tanque de combustible	11,5 litros
Potencia máxima	3000W
Potencia nominal	2600W
Regulador de voltaje	AVR
Voltímetro	Si
Fase	Monofásico
Frecuencia nominal	60 Hz
Medidor de combustible	Si
Dimensiones (L/An/Al)	660x560x530 mm
Autonomía máxima	6,9 hrs
Peso en seco	44 Kg

Modelo 120V

Voltaje CA	120V
Corriente nominal CA	21,7 Amp

Modelo 220V

Voltaje CA	220V
Corriente nominal CA	11,7 Amp

HONDA